

## Технический бюллетень

Февраль 2004

- Печатая на принтере Epson SP 4000 через растровый процессор Best версии 5.0.x, используется неверный тип чернил.
- Цветовые каналы цветоделенного PS-файла в растровом процессоре Best версии 5.0.x не объединяются.
- Для Best Designer/Photo Edition 3.0.1 доступно дополнение Patch 1

---

### Печатая на принтере Epson SP 4000 через растровый процессор Best версии 5.0.x, используется неверный тип чернил.

При выборе в программно-растровом процессоре Best ColorProof/ScreenProof/PhotoXposure 5.0.x тип чернил Ultrachrome Matt принтер Epson Stylus Pro 4000 печатает чернилами Ultrachrome Photo. Для решения этой проблемы, необходимо установить новый файл **epsonprn.dll**. Файл можно загрузить с <http://www.bestcolor.com/download/fixes/epsonprn.zip>. Прежде чем установить новый файл, необходимо старый файл **epsonprn.dll** скопировать в другую папку.

### Цветовые каналы цветоделенного PS-файла в растровом процессоре Best версии 5.0.x не объединяются.

В зависимости от приложения, в котором создавался цветоделенный PS-файл, при его обработке в программно-растровом процессоре Best ColorProof/ScreenProof/PhotoXposure 5.0.x цветовые каналы не объединяются. После вычисления цветоделенного PS-файла принтер печатает отдельные страницы, соответствующие цветовым каналам. Для того чтобы решить эту проблему необходимо провести замену интерпретатора.

1. Выйти из программно-растрового процессора.
2. Редактировать файл **bsinkw.ini**, добавив в него следующее:  
[DSC\_Parser]  
EnablePageScan=0
3. Скопировать старый интерпретатор **bsinkw.exe** в другую папку.
4. Загрузить новый интерпретатор <http://www.bestcolor.com/download/fixes/bsinkw.zip>
5. Извлечь новый интерпретатор в папку программы Best ColorProof/ScreenProof/PhotoXposure 5.0.x

### Для Best Designer/Photo Edition 3.0.1 доступно дополнение Patch 1

Дополнение Patch 1 для Best Designer/Photo Edition 3.0.1 исправляет следующие ошибки:

- неправильная обработка встроенных CMYK профилей
- аварийное завершение программы при использовании некоторых RGB-профилей как reference профиль.
- аварийное завершение программы при печати на Epson Stylus Pro 4000.

Patch 1 для Best Designer Edition можно загрузить с

[http://www.bestcolor.com/download/fixes/bde301\\_patch1.dmg](http://www.bestcolor.com/download/fixes/bde301_patch1.dmg);

для Best Photo Edition - [http://www.bestcolor.com/download/fixes/bpe301\\_patch1.dmg](http://www.bestcolor.com/download/fixes/bpe301_patch1.dmg).