

## Содержание.

- ◆ Советы: HP Designjet 5000/5500 прерывает печать.
- ◆ Советы: выбор метода растривания для профилей при работе с EFI Designer Edition.
- ◆ Ограничение размера бумаги в EFI Colorproof XF PPD (Macintosh).
- ◆ Советы: EFI Colorproof XF 3.1.2 – Color Verifier.
- ◆ Вышел EFI Designer Edition Service Pack 4.
- ◆ EFI Color Verifier: Размер этикетки для проверки на соответствие стандарту DIN ISO 12647-7.
- ◆ EFI Color Verifier (PC): печать этикеток из удаленного Клиента.

### Советы: HP Designjet 5000/5500 прерывает печать.

Для некоторых типов бумаг при печати на принтере HP Designjet 5000/5500 с разрешением 600 x 1200 dpi требуется больше свободной памяти, чем для других конфигураций.

В результате EFI Colorproof XF может прервать печать изображений большого формата.

Увеличение памяти принтера с установленных по умолчанию 128 МБ до 256 МБ должно решить эту проблему.

### Советы: выбор метода растривания для профилей при работе с EFI Designer Edition.

При создании ICC-профилей бумаги в EFI Colorproof XF для дальнейшего использования с EFI Designer Edition, следует учитывать, что для некоторых принтеров методы растривания “защиты” в EFI Designer Edition.

Технической поддержкой EFI подготовлен список принтеров, попадающих в эту категорию и соответствующих им методов растривания. Этот список можно скачать с [http://globalservices.efi.com/download/sonstiges/Dithering\\_Colorproof\\_XF\\_03\\_Eng.pdf](http://globalservices.efi.com/download/sonstiges/Dithering_Colorproof_XF_03_Eng.pdf).

### Ограничение размера бумаги в EFI Colorproof XF PPD (Macintosh).

В текущей версии EFI Colorproof XF PPD существует ограничение максимального размера бумаги -- 60.96 см. Эта проблема существует только в Mac OS и решается следующим образом:

1. Загрузите новый PPD с <http://globalservices.efi.com/download/EFIXF1234.zip>. В этом PPD нет ограничений размера.
2. Скопируйте новый PPD в папку Macintosh HD -> Library -> Printers -> PPDs -> Contents -> Resources -> en.lproj.
3. В System Preferences “Print & Fax” выделите виртуальный принтер EFI Colorproof XF и

нажмите “Printer Setup” и выберите модель принтера “EFI”. Кроме того, вы должны иметь возможность выбрать новый Unidriver PPD (EFI XF). Если эта опция недоступна, попробуйте сделать настройки на компьютере, где установлен Сервер, а не Клиент.

4. Нажмите “Apply Changes” и перезагрузите компьютер.

#### **Советы: EFI Colorproof XF 3.1.2 – Color Verifier**

В последней версии Color Verifier, поставляемой с EFI Colorproof XF 3.1.2 Вы можете получить результат “not passed” после измерения шкалы, несмотря на то что допуски соответствуют спецификациям ISO. Если это произошло, нажмите кнопку в нижнем правом углу окна программы и измените настройку Delta E tolerance limits с “Custom” на “ISO 12647-7 Contract Proof Media Wedge”.

#### **Вышел EFI Designer Edition Service Pack 4.**

Выпущен Service Pack 4 для растрового процессора EFI Designer Edition 5.1. Обновление содержит поддержку новых принтеров Canon iPF5100 и iPF 6100, а также исправление обнаруженных ранее ошибок.

#### **EFI Color Verifier: Размер этикетки для проверки на соответствие стандарту DIN ISO 12647-7.**

Маленькие этикетки (89 x 36 мм) для принтера Dymo LabelWriter больше не поддерживаются модулем EFI Color Verifier, так как на них невозможно разместить всю информацию, имеющую значение при проверке соответствия цветопробы стандарту DIN ISO 12647-7.

#### **EFI Color Verifier (PC): печать этикеток из удаленного Клиента.**

Если EFI XF Client и Server установлены на разных компьютерах, сообщение об ошибке “Invalid argument to time encode” может возникать при попытке напечатать этикетку. Ошибка может проявляться, если в очереди установлена настройка “Use Color Verifier” и работа из списка проверяется с помощью EFI Color Verifier. Для решения этой проблемы следует установить новый модуль EFI Color Verifier. Этот модуль доступен в пакете ручных обновлений по адресу: [http://colorart.ru/Uploads/Downloads/Fixes\\_for\\_3.1.2\\_PC.zip](http://colorart.ru/Uploads/Downloads/Fixes_for_3.1.2_PC.zip).